



TECHNISCHE INFORMATION

24. Juni 2021

TI1121

Automatentyp/en:

SiVend-Geräte

Aufbuchen von Karten mit bestimmten Kredit

Bargeldloses Bezahlen wird immer beliebter. Gerade auch in Betriebsverpflegungen werden Cashless-Systeme mit „Bestimmten Kredit“ eingesetzt. Unsere Automaten mit einem 2-/4-Zeilen-Display können auch zum Aufwerten der Karten verwendet werden. Nachfolgend zeigen wir auf, wie Ihr Automat konfiguriert werden müsste, damit eine Banknote zum Aufbuchen auf der Karte verwendet werden kann.

Aufbuchen

In diesem Szenario wird die Banknote nur auf die Karte gebucht. Ein Verkauf des Produktes kann mit der Banknote nicht ausgelöst werden.

Hardwarekonfiguration:

Banknotenleser	Ja
Cashless-Leser	Ja

Softwarekonfiguration

1. [Aufbuchen] ein.
2. Scheine jeweils mit [01] sperren.

Erläuterung

Gesperrte Scheine werden von der Automatensoftware zum Aufbuchen verwendet. Scheine haben folgenden Status:

- [00] (Schein wird immer angenommen)
- [10] (Schein wird mit höherer Genauigkeit geprüft)
- [01] (Schein ist gesperrt)



TECHNISCHE INFORMATION

Produktwahl

Bei einem Verkauf über Cashless-Systemen empfehlen wir die [VORWAHLZEIT] zu überprüfen. Hier kann angegeben werden wie viel Zeit zwischen der Produktanwahl und dem Begleichen des Kredits vergehen darf.

Rückgeld

Wenn nur Zahlungen über ein Cashless-System angenommen werden und der Automat [KEIN WECHSELGELD] anzeigt, sollte der Menüpunkt [CORRECT CHANGE] auf [never] gestellt werden.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden