



INFORMATIONS TECHNIQUES

Date : 23.12.2022
TI : 2023
Type(s) de Siamonie
distributeur : Smart

Siamonie Smart Software 1.2.22.5

Le nouveau Siamonie Smart Software 1.2.22.5 offre de nouvelles fonctionnalités et optimise les propriétés existantes. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques uns des points forts.

Interface utilisateur

L'ancien design standard (jusqu'en 2022) est à nouveau disponible. Il peut être téléchargé via le service clientèle sur le site sielaff.de.

Design jusqu'en 2022



Nouveau design



L'interface du menu Licence pour les composants logiciels externes a été harmonisée avec l'interface de la série SiLine.

La sélection des langues a été optimisée.

Prix

Il est possible de traiter plusieurs listes de prix à la fois.

Le traitement interne de différentes listes de prix pour les systèmes de paiement sans argent liquide a été amélioré.

L'affichage lors du remplissage d'un monnayeur-rendeur dans le menu Prix / Attribution a été amélioré.

Messages d'erreur

La communication interne du distributeur a été améliorée.

L'affichage de plusieurs erreurs se fait selon l'ordre et la priorité.

Langue

Le texte « Veuillez appuyer sur l'écran » s'affiche dans la langue du menu de sélection correspondante.

Les langues suivantes ont été mises à jour :

- Français
- Néerlandais
- Norvégien
- Polonais
- Danois
- Roumain
- Finnois
- Suédois
- Tchèque
- Hongrois
- Coréen



Réservoir d'eau

L'assistant de remplacement du filtre à eau a été optimisé.

Le déroulement du programme de rinçage du filtre à eau a été optimisé.

Pendant le rinçage du filtre à eau, l'affichage du diaporama est arrêté.

Mise à jour

Veuillez noter qu'à partir de cette génération de logiciels, une mise à jour est impérativement nécessaire dans l'ordre suivant :

- 1 IHM
- 2 Retirer la clé USB et l'insérer à nouveau.
- 3 VMC

Mise à jour de l'IHM

1. Sur le distributeur : ouvrir la porte de la machine.
2. Brancher la clé USB.
⇒ Le logiciel de l'IHM reconnaît la clé USB et propose une mise à jour du logiciel.
3. Sélectionner [oui].
⇒ Le logiciel est mis à jour.
4. Le menu Service s'affiche.
✓ L'IHM a été mise à jour.

Mise à jour de la VMC

N'effectuez la mise à jour de la VMC qu'après la mise à jour de l'IHM !

1. Sur le distributeur : ouvrir la porte de la machine.
2. Brancher la clé USB.
⇒ La question suivante s'affiche : Voulez-vous installer la mise à jour maintenant ?
3. Sélectionner [non].
4. Sélectionner [Généralités] [Transmission de données IHM] [Téléchargement du logiciel de la commande].
5. Sélectionner le logiciel (doit être surligné en bleu).
6. Sélectionner [Envoyer].
⇒ Le logiciel est envoyé à la commande. Ne pas retirer la clé USB !
✓ Le logiciel de la commande a été mis à jour.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre site Internet dans le [centre de téléchargement](#).

Distributeur	Commande	Anciennement	Actuellement	Départ usine pour le numéro de série
Siamonie Smart	VMC	MSMMs209.pat	MSMMs711.pat	90537105
	IHM	1.2.21.2 r6815	1.2.22.5 r7696	

Sielafl GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden